

POINT INTERNATIONAL SRL

www.pointelettronica.it www.pointelettronica.com
point@pointelettronica.com

Valigia amplificata portatile - CH 310 U



Particolare del pannello



mod. CH 310-U



TH 30310

La nuova valigetta amplificata CH 310 è un compatto amplificatore portatile . Peso 2,77 Kg. Ideale per presentazioni e manifestazioni in luoghi chiusi o all'aperto. Disponibile con batteria interna ricaricabile e radiomicrofono UHF 16 canali . L'amplificatore interno da 20 W RMS è connesso ad un altoparlante ad alta efficienza da 4" - larga banda. E' possibile collegare un sistema esterno di altoparlanti (es. coppia di trombe) per l'uso in Processioni o manifestazioni all'aperto. Il modulo ricevitore UHF 16 CH è già inserito all'interno dell'apparecchiatura (di serie). Esso è abbinabile a due tipologie di trasmettitore: Ad impugnatura (mod. TH 30310U) o da cintura (mod. TB 30307U).

MODELLO	CH 310 U
Altoparlante	4"
Potenza uscita RMS	20W RMS su 4 ohm
Ingressi audio	Microfono e aux
Uscita audio	Altoparlante esterno
Alimentazione di rete: AC 230V	Batteria interna: 12V 2,7 A
Banda di frequenza	UHF PLL
Sensibilità RX	-90dBm con S/N > 60 dB
Rapporto S/N	> 105 dB
Risposta in frequenza audio	50Hz - 15 KHz
Dimensioni	244 (H) x 140 (W) x 143 (D) mm.
Peso	2,7 Kg.



Il mod. CH 310 è provvisto di uscita amplificata. Inserendo un jack 6,3 si esclude l'altoparlante interno ed è possibile collegarne uno esterno, ad esempio uno o due diffusori a tromba da 4 o 8 ohm da utilizzare in manifestazioni all'aperto come ad es. Processioni.

