

POINT INTERNATIONAL SRL

www.pointelettronica.it www.pointelettronica.com
point@pointelettronica.com

Valigia amplificata portatile - CH 310 V



Particolare del lettore USB



mod. CH 310-V



mod. CH 310 cover

La nuova valigetta amplificata CH 310 è un compatto amplificatore portatile . Peso 2,77 Kg.
Ideale per presentazioni e manifestazioni in luoghi chiusi o all'aperto. Disponibile con batteria interna ricaricabile e radiomicrofono VHF monocanale (freq. 191.3 - 205.8 Mhz).
L'amplificatore interno da 20 W RMS è connesso ad un altoparlante ad alta efficienza da 4" - larga banda.
E' possibile collegare un sistema esterno di altoparlanti (es. coppia di trombe) per l'uso in Processioni o manifestazioni all'aperto.
Il modulo ricevitore VHF mono-canale è già inserito all'interno dell'apparecchiatura (di serie).
Esso è abbinabile a due tipologie di trasmettitore:
Ad impugnatura (mod. TH 30203) o da cintura (mod. TB 30301).

MODELLO	CH 310
Altoparlante	4"
Potenza uscita RMS	20W RMS su 4 ohm
Ingressi audio	Microfono e aux
Uscita audio	Altoparlante esterno
Alimentazione di rete: AC 230V	Batteria interna: 12V 2,7 A
Banda di frequenza	VHF a quarzo
Sensibilità RX	-90dBm con S/N > 60 dB
Rapporto S/N	> 105 dB
Risposta in frequenza audio	50Hz - 15 KHz
Dimensioni	244 (H) x 140 (W) x 143 (D) mm.
Peso	2,7 Kg.



Il mod. CH 310 è provvisto di uscita amplificata.
Inserendo un jack 6,3 si esclude l'altoparlante interno ed è possibile collegarne uno esterno, ad esempio uno o due diffusori a tromba da 4 o 8 ohm da utilizzare in manifestazioni all'aperto come ad es. Processioni.

